

# FOCUS STICK 120 E PFC

Driftssäker enfas MMA inverterersvetsmaskin  
- perfekt att ta med i farten



Focus Stick 120 E kan användas både på verkstaden eller utomhus - till diverse underhållsarbeten och småreparationer.

- Mycket praktisk, mycket lätt – endast 4,9 kg
- Stabil ljusbåge
- Endast ett vred - lätt att använda
- Möjlighet för enkel TIG-svetsning

**MIGATRONIC**  
WELDING VALUE

**MIGATRONIC  
SVETSMASKINER AB**  
Näås Fabriker, Box 5015  
Mellersta Fabriken plan 4,  
448 50 Tollered  
Tel: (+46) 031 44 00 45  
[migatronic.se](http://migatronic.se)

# FOCUS STICK 120 E PFC

## PRAKTISK OCH MOBIL SVETSMASKINE MED UTMÄRKTA TÄNDNINGSEGENSKAPER

Focus Stick 120 E är en liten, praktisk och bärbar MMA (elektrod) svetsmaskin, som klarar av både skottkärran, släpet, trädgårdsgrillen och allt annat, som behöver lite småreparationer.

Focus Stick 120 E svetsar med alla gängse elektrodyper upp till 3,2 mm och har särdeles goda tändningsegenskaper, som säkrar en stabil ljusbåge varje gång.

Man kan välja mellan plus- och inuspolaritet på elektrodhållaren, vilket ger ytterligare flexibilitet. Dessutom finns möjlighet för enkel TIG svetsning med skrap-tändning.

Focus Stick 120 E är en enfas maskin (230 V) och utrustad med PFC (Power Factor Correction), så du även kan svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

### STANDARDTILLBEHÖR

- elektrodhållare inkl. 3 m kabel
- 3 m återledarkabel
- bärrem
- 16 A Schuko-kontakt.

### EXEMPEL PÅ EXTRAUTRUSTNING

- 4 m TIG Ergo 101 slangpaket (80392615)
- Focus svets hjälm (81910900)



Funktionspanel till Focus Stick 120 E



E Focus Stick 120 E - klarar alla småreparationer.

STRÖMKÄLLA	FOCUS STICK 120 E PFC
Strömområde, A	20 - 120
Nätspänning <sup>*</sup> , V +/- 10%	1x230
Säkring, A	16
Intermittens 20°C/100%, A/V	120
Intermittens 20°C/60%, A/V	120
Intermittens 40°C/100%, A/V	65/22,6
Intermittens 40°C/60%, A/V	95/23,8
Tomgångsspänning, V	95
Skyddsklass	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	230x150x330
Vikt, kg	4,9

<sup>\*</sup>) Maskinen tillåter ned till -40% genom att reducera max. ampere

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

